

LE NOUVEAU CONCEPT DU LECTEUR DE CODES À BARRES SANS FIL

- Petit et léger : 170 g environ
- Autonomie jusqu'à 50 000 lectures de codes à barres
- Conçu totalement anti-choc



Ces 3 points clés qui font de l'HELYOM l'outil indispensable du préparateur de commandes, de l'hôtesse de caisse, du réceptionniste, du magasinier... En clair, tous les secteurs de la logistique, du transport, de l'industrie et de la distribution, trouveront un intérêt majeur à utiliser l'HELYOM.

Sa forme, son poids et sa dragonne permettent à l'opérateur de garder l'HELYOM au poignet pendant son activité sans fatigue et sans crainte de la chute ou de l'oubli.

L'HELYOM se compose d'un lecteur de codes à barres, intégrant une radio et une batterie, et d'une base assurant l'interface avec l'ordinateur ou le terminal fixe.

Sécurité des informations transmises

- Radio bi-directionnelle
- Acquiescement des données reçues
- Signal sonore programmable (en intensité) pour la confirmation de la lecture du code à barres et de la transmission de données.

Souplesse d'utilisation

- Liaison du code à barres au système principal par la simple lecture d'un code à barres d'identification situé sur la base
- Utilisation simultanée de plusieurs dizaines d'HELYOM (jusqu'à 50), sans aucune interférence, sur un même canal radio et sur un même site géographique
- Supporte de nombreuses interfaces
- Connectable à plus de 800 terminaux de saisie différents.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VERSION STANDARD

Comprend un lecteur laser, une base radio, un chargeur 240 VAC, un étui de ceinture.
Câble en fonction de l'interface

CARACTÉRISTIQUES

- Dimension du lecteur (hors dragonne) : 192 X 56 X 49 mm
- Poids du lecteur : environ 170 g (avec laser standard)
- Dimension de la base : 144 X 115 X 57 mm

OPTIQUE

- En standard
Profondeur de champ de lecture typique : 5 à 100 cm (selon la résolution, le contraste et la lumière ambiante)
- En Long Range (en option)
Profondeur de champ de lecture typique : 20 cm à 2,5 mètres (selon la résolution, le contraste et la lumière ambiante)
(Lumière ambiante : non affectée par une exposition directe aux normes lumineuses des bureaux, magasins ou usines)

LECTURE DE CODES A BARRES

- Code 39, 2/5 standard, 2/5 entrelacé, Codabar, UPC/EAN, EAN 128, Code 128, Code 93, Plessey, TELEPEN, MSI, 2/5 Matrix, Delta distance A, Code 11, Codablock A et F, Label codes 4/5, Ames, BC-412 (sur commande), PHARMA 32/39, IATA, 3W7.

INTERFACE

- RS232 standard et TTL (compatible PC, TPV, Notebook)
- Emulation clavier (compatible PC, Apple, Terminaux WYSE, IBM46xx, Notebook)
- RS485 (pour IBM46xx ports 5B, 9B et 17)
- OCIA pour TPV
- RS422 avec adaptateur
- USB

RADIO

- Matériel utilisable de plein droit, sans demande de licence préalable, ni paiement de redevance
- Fréquence : bande 433 MHz (Norme Européenne ETS 300 220)
- Canaux : sélection par codes à barres de 6 canaux
- Portée (modifiable par codes à barres) : jusqu'à 40 mètres selon la puissance sélectionnée

ENVIRONNEMENT

- Température d'utilisation : -10° à +50°C
- Température de stockage : -20° à + 60°C
- Choc : résiste aux chutes de 1,50 mètres sur du béton
- Taux d'humidité : 5 à 95 % sans condensation
- Indice de protection : IP53 lecteur laser et base (en option base radio embarquée IP65)
- En option : lecteur laser "version X'trem" (renforcé) et base radio embarquée IP 65

ALIMENTATION

- Autonomie du lecteur laser jusqu'à 50 000 scans
- Alimentation de la base à partir de votre terminal ou externe (bloc AC/DC 12 V en option)
- Consommation de la base : 100 mA sous 12 V

TXCOM

Services commerciaux : Tél (33-1) 46 01 05 07 / Fax (33-1) 46 01 02 30
Services techniques : Tél (33-1) 46 01 05 06 / Fax (33-1) 46 01 05 08
Site web : www.txcom.fr — e-mail : helyom@txcom.fr
Z.I. du Petit Clamart - 10, avenue Descartes - 92350 Le Plessis Robinson - France